



Vergleich der Kontaktbelegungen von AZM 161

Contact comparison of AZM 161

alt / old **neu / new**



Ruhestromprinzip
Power to unlock

AZM 161...-24... (2 Schließer / 4 Öffner)
(2 NO / 4 NC contacts)





	alt/old	neu/new
Betätigerkontakte:	Schließer / NO 13-14	13-14
Actuator contacts:	Öffner / NC 21-22	21-22
	Öffner / NC 31-32	-----
	Öffner / NC 41-42	41-42
Magnetkontakt:	Öffner / NC 51-52	51-52
Solenoid contacts:	Schließer / NO 63-64	63-64
	Öffner / NC -----	71-72
Magnetspannung:	A1-A2	A1-A2
Solenoid voltage:		

AZM 161...-33... (3 Schließer / 3 Öffner)
(3 NO / 3 NC contacts)





	alt/old	neu/new
Betätigerkontakte:	Schließer / NO 13-14	13-14
Actuator contacts:	Öffner / NC 21-22	21-22
	Schließer / NO 33-34	-----
	Öffner / NC 41-42	41-42
Magnetkontakt:	Öffner / NC 51-52	51-52
Solenoid contacts:	Schließer / NO 63-64	63-64
	Öffner / NC -----	71-72
Magnetspannung:	A1-A2	A1-A2
Solenoid voltage:		

AZM 161...-12/12...





Arbeitsstromprinzip
Power to lock

AZM 161...-24...a (2 Schließer / 4 Öffner)
(2 NO / 4 NC contacts)



	alt/old	neu/new
Betätigerkontakte:	Schließer / NO 13-14	13-14
Actuator contacts:	Öffner / NC 21-22	21-22
	Öffner / NC 31-32	-----
	Öffner / NC 41-42	41-42
Magnetkontakt:	Öffner / NC 51-52	51-52
Solenoid contacts:	Schließer / NO 63-64	63-64
	Öffner / NC -----	71-72
Magnetspannung:	A1-A2	A1-A2
Solenoid voltage:		

AZM 161...-33...a (3 Schließer / 3 Öffner)
(3 NO / 3 NC contacts)



	alt/old	neu/new
Betätigerkontakte:	Schließer / NO 13-14	13-14
Actuator contacts:	Öffner / NC 21-22	21-22
	Schließer / NO 33-34	-----
	Öffner / NC 41-42	41-42
Magnetkontakt:	Öffner / NC 51-52	51-52
Solenoid contacts:	Schließer / NO 63-64	63-64
	Öffner / NC -----	71-72
Magnetspannung:	A1-A2	A1-A2
Solenoid voltage:		

AZM 161...-12/12...a

